# DAHUA V9H-C

Kit d’alimentation permanente USB Type-C pour caméra embarquée

NEGO+ 02 62 81 47 05

## Présentation

Kit de raccordement direct (« hardwire ») pour caméra embarquée Dahua, avec sortie USB Type-C. Il alimente la caméra depuis la boîte à fusibles du véhicule, sans occuper la prise allume-cigare, et permet la surveillance en stationnement avec enregistrement en accéléré (time-lapse). Une protection contre la tension basse coupe l’alimentation pour préserver la batterie du véhicule.

- Raccordement à la boîte à fusibles : la prise allume-cigare reste libre.
- Compatible avec l’enregistrement en accéléré (time-lapse) pendant le stationnement.
- Protection contre la décharge de la batterie (seuil 11,8 V ± 0,2 V).
- Très faible consommation en veille (≤ 0,01 W).

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | V9H_TYPE-C |
| Type de produit | Kit d’alimentation permanente pour caméra embarquée, sortie Type-C |
| Tension de sortie | 5 V |
| Courant de sortie | 3 A |
| Consommation en veille | ≤ 0,01 W |
| Protection tension basse | 11,8 V ± 0,2 V |
| Connecteur de sortie | USB Type-C |
| Certifications | RoHS, CE, FCC, PSE |
| Fabricant | Zhejiang Huaruijie Technology Co., Ltd. (Dahua), Hangzhou, Chine |

## Raccordement

Le kit se raccorde à la boîte à fusibles du véhicule, ce qui évite d’occuper la prise allume-cigare.

- **Fil noir (négatif)** : à raccorder à la masse de la boîte à fusibles.
- **Surveillance en stationnement (caméra active 24 h/24)** : raccordez le fil rouge (positif) à l’interface BAT (permanent) de la boîte à fusibles.
- **Sans surveillance en stationnement (caméra éteinte à l’arrêt)** : raccordez le fil rouge (positif) à l’interface ACC (après contact) de la boîte à fusibles.

Fiche établie par NEGOPLUS d’après les informations figurant sur l’emballage du produit. Caractéristiques susceptibles d’évoluer sans préavis.